

FT-48 MAXWELL

Contador digital de 4 dígitos, por lotes y totalizador

Contador Maxwell FT-48 de 48 × 48 mm con doble display LED. Cuenta con sensores, finales de carrera o encoders y acciona sus relés al llegar al valor programado, con multiplicador para medir longitudes.

−1999 a 9999 Rango de conteo	**5 kHz** Entrada máxima	**5 A / 250 VAC** Relé OP1
12 VDC 100 mA Fuente para sensor	**24 VDC/AC** Alimentación	**0,16 kg** Peso

MODELOS

Código	Bornes AU1
FT48-2-N-N-D-N	Salida OP2 (preset SP2), relé 3 A / 250 VAC
FT48-A-N-N-D-N	Entradas RST (reset) y GATE (pausa)

CONTEO

Rango de conteo	−1999 a 9999
Entradas	Contacto seco, NPN o cuadratura 90°
Frecuencia de entrada	1 Hz a 5 kHz, configurable
Conteo	Normal, por lotes y totalizador
Sentido	Ascendente o descendente
Retardo de reset	0,01 a 99,99 s
Decimales	0 a 3

FUNCIONES

- Multiplicador para conteo de metros
- Retención ante corte de energía, configurable
- Varios modos de reset

DATOS GENERALES

Tamaño	48 × 48 mm
Corte en panel	44,6 × 44,6 mm
Alimentación	24 VDC/AC
Consumo	12 VA
Operación	−10 a 50 °C, 45 a 85 % HR
Peso	0,16 kg

Fuente: catálogo general Maxwell. Datos sujetos a cambio sin previo aviso.