


# JS100 MAXWELL

## Contador digital LCD de 6 dígitos

Contador Maxwell JS100 de 48 × 48 mm con display LCD de doble línea y 6 dígitos. Cuenta piezas, ciclos o metros con sensores, finales de carrera o encoders, con entradas de reset y pausa.

| | | |
|---|---|---|
| **−199999 a 999999**<br>Rango de conteo | **5 kHz**<br>Entrada máxima | **5 A / 250 VAC**<br>Relé OP1 |
| **12 VDC 100 mA**<br>Fuente para sensor | **6 dígitos**<br>LCD doble línea | **0,17 kg**<br>Peso |

## MODELOS

| Código | Alimentación |
|---|---|
| JS100-A-N-N-D-N | 24 VDC/AC |
| JS100-A-N-N-B-N | 85 a 265 VAC |

## CONTEO

| | |
|---|---|
| **Rango de conteo** | −199999 a 999999 |
| **Entradas** | Contacto seco, NPN o cuadratura 90° |
| **Frecuencia de entrada** | 1 Hz a 5 kHz, configurable |
| **Conteo** | Normal, por lotes y totalizador |
| **Sentido** | Ascendente o descendente |
| **Retardo de reset** | 0,01 a 99,99 s |
| **Decimales** | 0 a 3 |

## FUNCIONES

- Bornes AU1 como entradas RST (reset) y GATE (pausa)
- Multiplicador para conteo de metros
- Retención ante corte de energía, configurable

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Tamaño** | 48 × 48 mm |
| **Consumo** | 12 VA |
| **Operación** | −10 a 50 °C |
| **Peso** | 0,17 kg |



Fuente: hoja técnica Maxwell JS. Datos sujetos a cambio sin previo aviso.